

Таблица соответствия битов данных сегментам индикатора со встроенным управлением CF6Tx1xx[1-4, 6-9]

Номер бита данных	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11
Сегмент индикатора	об. доли	d3	e3	g3	f3	h2	h1	f2	g2	e2	d2
Номер бита данных	D12	D13	D14	D15	D16	D17-D25	D26	D27	D28	D29	D30
Сегмент индикатора	d1	e1	g1	f1	a1	–	b1	c1	a2	»	c2
Номер бита данных	D31	D32	D33	D34	D35	D36	D37	D38	D39	D40	
Сегмент индикатора	b2	—	МЕТАН	a3	ПРОПАН	b3	c3	$\frac{МГ}{М^3}$	%	общ.	